



外形寸法 160(W)×90(H)×210(D)mm 約1.2kg

インターバル、トレイン、ワンショットの3つの測定機能を持ち、各種保護継電器、遮断器および、電磁接触器などの動作時間、あるいは復帰時間を測定するのに最適です。

取扱いやすさ、正確さならびに安定さを兼ね備えております。

特 長

スタート・ストップは、接点(メーク・ブレイク)・直流および交流電圧(印加・除去)いずれの信号でも動作します。

二つの信号間の時間測定(インターバル)に加えて、一つの信号の状態時間の測定(ステータス)もできます。

周波数(20.00～500.00 Hz)が測定できます。

ファンクションおよびモード

ファンクション	モード	スタート側	ストップ側
インターバル	接点	メーク、ブレイクとも可能 接点間電圧: DC11V, 0.45mA以下	
	直流電圧	印加、除去とも可能	
	交流電圧	5～250V, 100k Ω	
ステータス	接点		
	直流電圧	インターバルに同様	使用せず
	交流電圧		

※ステータスは、トレイン(TRAIN)とワンショット(ONE-SHOT)のファンクションに分かれています。

- ①トレイン: 何度も繰り返す状態信号の積算測定が行えます。
- ②ワンショット: 状態信号の一回限りの測定が行えます。

オプション

キャリングケース: 時間計本体とリード線を収納します。
CRC-100 運送時あるいは保管時に衝撃や埃から時間計を保護します。

仕 様

時間測定

測定範囲: 0～999.99 s
0～999.9 ms～9.9999 s～99.999 s～999.99 s (小数点、単位自動切換)
表示桁数: 5桁LED(ゼロサプレス)
分解能: 0.1 ms
測定精度: $\pm 0.01\%$ of rdg ± 1 digit + Δt
(Δt はAC VOLTの時+0.1～2.5 ms)

周波数測定

入力電圧: AC5～250V rms
測定範囲: 20.00～500.00 Hz
表示桁数: 5桁LED
入力インピーダンス: 100k Ω
測定精度: 0.1% of rdg ± 1 digit

共通仕様

使用温度範囲: 0～40℃
データ出力: BCD出力 負論理(5桁)
電源: AC100V $\pm 10\%$, 50・60 Hz
付属コード: 外部リセット用コード 1本
信号用シールド線 2本

●改良のため、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

デンソクテクノ株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目14番13号
日本電気計器検定所別館2号館3階

TEL 03-5439-6801 FAX 03-5439-0566

E-Mail: dtec@densokutechno.co.jp

URL <http://www.densokutechno.co.jp/>